



# Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570

Ideální pro malé a středně velké firmy a ekonomicky smýšlející podniky, které potřebují pokročilé funkce skenování, efektivní zpracovávání úloh pomocí snadno použitelného dotykového displeje, pohodlné možnosti připojení k síti a které chtějí snížit svůj dopad na životní prostředí.



## Zvyšte svůj výkonostní potenciál.

- Zvyšte produktivitu a dokončete úlohy skenování rychleji pomocí skeneru s dvojitou hlavou a jedním průchodem.
- Tiskněte dokumenty rychlostí až 30 str./min<sup>5</sup>. Spolehněte se na velký doporučený měsíční objem tisku 1500 až 4000 stran.
- Převeďte tištěné kopie na digitální soubory pro jejich snadnou distribuci i ukládání a produkuje bezvadné kopie.
- S podavačem dokumentů na 50 listů a automatickým oboustranným tiskem snadno zajistíte trvalou produktivitu vašich úloh.

## Pochlubte se působivým barevným podáním.

- Zjednodušte práci: můžete rychle otevírat a tisknout firemní materiály pomocí barevného dotykového displeje 8,89 cm (3,5")<sup>6</sup>.
- Udělejte maximální dojem – optimalizujte nastavení barev a získáte obrázky s živými barvami a neuvěřitelným rozlišením.
- Vytvářejte špičkové marketingové materiály přímo v kanceláři – s použitím široké řady médií a v různých velikostech.
- Začněte pracovat rychleji s předinstalovými kazetami. Získejte lepší hodnotu s volitelnými vysokokapacitními kazetami<sup>7</sup>.

## Užijte si rychlé a snadné nastavení a zůstaňte připojeni.

- Funkce HP Smart Install umožňuje rychlé uvedení do provozu bez nutnosti instalovat tiskárnu s diskem CD<sup>8</sup>. Pomocí funkce automatického bezdrátového připojení HP snadno nastavíte připojení k bezdrátové síti<sup>1</sup>.
- Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu<sup>3</sup>. Můžete snadno odesílat tisky ze zařízení bez síťového připojení<sup>2,9</sup>.
- Využívejte prostředky efektivněji pomocí bezdrátového připojení a pevného připojení 10/100/1 000-T Gigabit Ethernet – umožňují přístup, tisk a sdílení dokumentů<sup>10</sup>.
- Tuto multifunkční tiskárnu můžete proaktivně spravovat pomocí aplikace HP Web Jetadmin, která umožňuje vzdálené monitorování kancelářského tisku a nastavení zařízení.

## Pomozte snížit dopad na životní prostředí.

- Pomozte šetřit energii s technologiemi automatického zapínání/vypínání HP, okamžitého kopírování a okamžitého náběhu<sup>11</sup>.
- Šetřete prostředky a papír s automatickým oboustranným tiskem.
- Konzola HP EcoSMART nabízí centralizované, snadno přístupné možnosti nastavení úspory energie a vlastností tiskárny.
- Snížte svůj dopad na životní prostředí – originální tonerové kazety HP LaserJet můžete snadno recyklovat prostřednictvím programu HP Planet Partners<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Technologie HP Auto Wireless Connect nemusí být dostupná pro všechny konfigurace systému. Funkce bezdrátové sítě je závislá na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Informace o kompatibilitě naleznete na stránce [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect). <sup>2</sup> Bezdrátový přímý tisk HP, integrované bezdrátové rozhraní a funkce automatického bezdrátového připojení HP jsou k dispozici pouze u barevné multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro 500 M570dw. <sup>3</sup> Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru. <sup>4</sup> Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na adrese: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). <sup>5</sup> Rychlost tisku měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu. Doba vytištění první stránky je závislá na konfiguraci systému, softwaru, náročnosti dokumentu, síti, šířce média, gramáži média, prostředí a velikosti úlohy. <sup>6</sup> Tiskárna musí být připojena k Internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na adrese [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). <sup>7</sup> Černá tonerová kazeta HP LaserJet 507X není součástí dodávky; musí se zakoupit samostatně. <sup>8</sup> Technologie HP Smart Install funguje pouze se systémy Microsoft® Windows®. <sup>9</sup> Mobilní zařízení musí mít povolenou bezdrátovou komunikaci. Tiskárna musí mít povolenou službu HP ePrint. Funkce mohou vyžadovat ovladače nebo aplikace, které je možné stáhnout na stránce [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). <sup>10</sup> Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN. <sup>11</sup> Technologie automatického zapínání/vypínání HP závisí na tiskárně a nastavení. Informace týkající se technologie okamžitého náběhu vycházejí z porovnání s produkty používajícími běžné technologie snímání. Informace týkající se technologie okamžitého kopírování vycházejí z porovnání s výrobky.





# Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Standardní tiskové jazyky	Podpora HP PCL 6, HP PCL 5c, emulace HP Postscript úrovně 3, PDF (v 1.7), AirPrint™
Rozlišení při tisku	<b>Černobíle (nejlepší):</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Černá (normální):</b> Až 600 x 600 dpi
Techologie tisku – rozlišení	Techologie HP ImageREt 3600
Tisková technologie	Laser
Rychlost tisku (A4)	<b>Černá (A4):</b> Až 30 str./min; <b>Výstup první stránky – černobíle:</b> Již za 10,5 s <b>Barevně (A4):</b> Až 30 str./min; <b>Výstup první stránky Barvy:</b> Již za 10,5 s
Rychlost oboustranného tisku (A4)	Až 27 obr./min
Funkce tiskárny Smart Software	<b>CZ271A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Smart Install, technologie automatického zapínání a vypínání HP, zjednodušený ovládací panel, kompaktní design; <b>CZ272A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, bezdrátový přímý tisk, Smart Install, technologie automatického zapínání a vypínání HP, zjednodušený ovládací panel, kompaktní design;
Pracovní využití	<b>Měsíčně, A4:</b> Až 75 000 stran
Doporučený počet stran za měsíc tisk okrajů	1500 až 4000 horní: 4,2 mm; levý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm
Kapacita automatického podávče dokumentů	Standardní, 50 listů
Podporovaná gramáž médií, ADF	60 až 90 g/m <sup>2</sup>
Barevné skenování	ano
Typ skeneru	Ploché provedení, ADF <b>Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podávče dokumentů:</b> Ano, oboustranný tisk, barevné skenování s dvojitou hlavou
Rychlost skenování (A4)	Rychlost tisku až 19,5 str./min černobíle a až 14 str./min barevně
Rychlost oboustranného skenování (A4)	Rychlost tisku až 36 obr./min černobíle a až 13,5 obr./min barevně
Rozlišení skeneru	<b>Hardware:</b> Až 300 x 300 dpi (barevně a černobíle, automaticky podáváč); Až 1 200 x 1 200 dpi (černobíle, plochy skener); <b>Optické:</b> Až 300 x 300 dpi (barevně a černobíle, automaticky podáváč); Až 1 200 x 1 200 dpi (černobíle, plochy skener);
Pokročilé funkce skeneru	Skenování do e-mailů; Skenování do síťové složky (samostatné řešení); Skenování do cloudů; Skenování na USB;
Úrovně odstínů šedé/Bitová hloubka	256; 24bitová (8bitová pro barevné oboustranné skenování)
Formát skenovaných souborů	PDF, PDF s podporou vyhledávání, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Vstupní režimy skenování	Z počítače: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP) nebo Device Stage (Windows® 7); Software kompatibilní se standardem TWAIN nebo WIA
Maximální velikost skenování	<b>Ploché provedení:</b> 216 x 297 mm
Rozlišení kopírování	<b>Černá (text a grafika):</b> Až 300 x 300 dpi; <b>Barevně (text a grafika):</b> Až 300 x 300 dpi
Rychlost kopírování	<b>Černá (A4):</b> Až 30 kopií/min; <b>Barevně (A4):</b> Až 30 kopií/min
Maximální počet kopií	Až 99 kopií
Kopírovací zařízení – změna velikosti	25 až 400 %
Ovládací panel	<b>CZ271A:</b> Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Napověda, šipky doleva/doprava, Zpět); indikatory LED (Připraven, Chyba, Bezdrátově připojen); <b>CZ272A:</b> Intuitivní dotykový ovládací panel 8,89 cm s barevným grafickým displejem; Tlačítka (Domů, Zrušit, Napověda, šipky doleva/doprava, Zpět); indikatory LED (Připraven, Chyba, Bezdrátově připojen);
Rozlišení faxu	<b>Černobíle, nejlepší režim:</b> Až 300 x 300 dpi; <b>Černobíle, standardní režim:</b> 203 x 98 dpi
Rychlost faxu	33,6 kbps
funkce pro faxování	<b>Paměť faxu (A4):</b> Až 250 stran; <b>Podpora automatického zmešení faxu:</b> ano; <b>Automatické opakování volby:</b> ano; <b>Fax – odložené odeslání:</b> ano; <b>Podpora rozpoznání vyzvánění:</b> ano; <b>Podpora předávání faxů:</b> ano; <b>Podpora telekomunikačního rozhraní faxu:</b> ano; <b>Podpora faxování na vyzvánění:</b> ano (pouze příjem); <b>Podpora telefonního režimu faxu:</b> ano; <b>Podpora ochrany před nevyžádanými zprávami:</b> ano; <b>Max. počet čísel pro rychlou volbu:</b> Až 120 čísel; <b>Podporovaná rozhraní počítače:</b> Ano, pouze odesílání faxu z PC; <b>Podpora vzdáleného načítání:</b> Ne.; <b>Podpora sluchátka telefonu:</b> Ne.
Standardní přípojitelost	<b>CZ271A:</b> 1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB; 1x Gigabit Ethernet; <b>CZ272A:</b> 1x vysokorychlostní port USB 2.0; 1x hostitelský port USB; 1x Gigabit Ethernet; 1x Wi-Fi 802.11 b/g/n
Podporované síťové protokoly	<b>CZ271A:</b> Přes vestavné síťové řešení: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tisk: Přímý režim TCP-IP – port 9100, LPD (podpora jen fronty raw), tisk pomocí webových služeb; tisk IPP, tisk FTP; Zjištění: SLP, Bonjour, zjišťování webových služeb; Konfigurace IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ruční), IPv6 (beztavový); Zabezpečení: Správa certifikátů a zabezpečení SSL, 802.1x; <b>CZ272A:</b> jako CZ271A navíc s bezdrátovou síťovou kartou: 802.11 b/g/n, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPS, Apple AirPrint™, bezdrátový přímý tisk HP;
Monitor	LCD dotykový displej 8,89 cm (barevná grafika)
Standardní paměť	256 MB
Rozšíření paměti	Nelze rozšířit
Rychlost procesoru	800 MHz
Volby duplexního tisku	Automaticky (standardní)
Standardní vstupní kapacita	Až 350 listů
Maximální vstupní kapacita	Až 850 listů
Maximální počet zásobníků na papír	3
Podporované typy médií	Papír (univerzální, brožura, barevný, lesklý, hlavičkový, fotografický, běžný, předtisklý, předěrovaný, recyklovaný, hrubý), pohlednice, fólie, štítky, obálky
Podporované formáty médií	Zásobník 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; pohlednice (jednostranný a oboustranný formát JIS); obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Zásobník 2, volitelný Zásobník 3: A4; A5; B5 (JIS); Jednotka pro automatický oboustranný tisk: A4; A5; B5 (JIS)
Hmotnosti médií podle způsobu podávání	<b>Zásobník 1:</b> 60 až 216 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír) <b>Zásobník 2:</b> 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír) <b>Zásobník 3:</b> 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (obyčejný papír), 105 až 220 g/m <sup>2</sup> (lesklý papír) (volitelný zásobník na 500 listů)
Žákaznické velikosti médií	Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 148 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 148 x 210 x 216 x 356 mm; Jednotka pro automatický oboustranný tisk: 148 x 210 x 216 x 356 mm
Ovládání tisku	Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 250 listů, automaticky podávč na 50 listů, Vstupní zásobník na 250 listů ličím dolů Vstupní kapacita: Až 850 listů, Až 10 obálek Výstupní kapacita: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 100 listů fólie

Napájení	<b>Typ zdroje napájení:</b> Vestavěný zdroj napájení <b>Požadavky na napájení:</b> Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A <b>Typická hodnota spotřeby elektřiny (TEC):</b> 3,259 kWh/tyden <b>Spotřeba energie, popis:</b> 605 W (tisk), 440 W (kopírování), 52 W (pohotovostní režim), 8,1 W (režim spánku), 0,3 W (vypnutá). Běžná spotřeba energie: 3,259 kWh/tyden. <b>Technologie funkce úspory energie:</b> Autom. zapínání/vypínání HP; Okamžitý náběh; Kopírování s okamžitým náběhem
Kompatibilní operační systémy	Úplná softwarová instalace je podporována v systémech: Microsoft® Windows® 8 (32bitový nebo 64bitový), Microsoft® Windows® 7 (32bitový nebo 64bitový), Windows Vista® (32bitový nebo 64bitový), Windows® XP (32bitový, SP2 nebo vyšší) a Windows Server® 2012; instalace ovladače pouze u systémů: Windows Server® 2008 (32bitový nebo 64bitový), Windows Server® 2003 (32bitový, SP3 nebo vyšší); Mac OS X v10.6, OS X Lion (v10.7) & OS X Mountain Lion (v10.8); Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (podporováno s předem sestaveným balíčkem); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (podporováno automatickým instalačním programem); HP/UX 11 a Solaris 8/9
Minimální požadavky na systém	<b>Počítač:</b> Microsoft® Windows® 7 (32bitový / 64bitový), Windows Vista® (32bitový / 64bitový); 32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor o frekvenci 1 GHz, 1 GB (32bitový systém) nebo 2 GB (64bitový systém) paměti RAM, 400 MB místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; Windows® XP SP2 (32bitový); Processor Pentium® 233 MHz, 512 MB paměti RAM, 400 MB místa na pevném disku, jednotka CD/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB nebo síťový port; <b>Mac:</b> Mac OS X Mountain Lion (v 10.8), OS X Lion (v10.7.x), v10.6.x; 1 GB volného místa na pevném disku, mechanika CD-ROM/DVD-ROM nebo připojení k internetu, port USB Windows®: HP Device Toolbox, Upozornění o stavu (vychází instalace), SNP Alerts (minimální síťová instalace), HP Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility
Správa tiskárny	Windows®: HP Device Toolbox, Upozornění o stavu (vychází instalace), SNP Alerts (minimální síťová instalace), HP Web Jetadmin (ke stažení); Mac: HP Utility
Správa zabezpečení	<b>Bar. víceúčel. tiskárna 500 M570dn:</b> Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkce, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL; <b>Bar. víceúčel. tiskárna 500 M570dw:</b> Bezdrátové: WEP (128bitové), WPA/WPA2 – osobní (AES, TKIP), WPA/WPA2 – podnikové (EAP-TLS, PEAP, LEAP); Vestavěný webový server: ochrana heslem, zabezpečení SSL/TLS; Síť: povolení/zakázání síťových portů a funkce, změna hesla komunity SNMPv1, SNMPv3, 802.1x, firewall, seznam řízení přístupu; HP ePrint: HTTPS s ověřováním certifikátů, základní ověřování přístupu HTTP, ověřování SASL;
Akustické vlastnosti	<b>Akustický výkon:</b> 6,6 B(A) <b>Akustický tlak:</b> 52 dB(A)
Provozní prostředí	<b>Rozsah provozních teplot:</b> 10 až 30 °C <b>Doporučená provozní teplota:</b> 15 až 27 °C <b>Rozsah skladovacích teplot:</b> 0 až 35 °C <b>Rozsah vlhkosti mimo provoz:</b> 10 až 90 % RH <b>Rozsah provozní vlhkosti:</b> 10 až 70 % RH <b>Rozsah doporučené provozní vlhkosti:</b> 20 až 60% RH
Osvědčení produktu	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Fida A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, titul FCC 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení EMC dle požadavků jednotlivých zemí; <b>Osvědčení o bezpečnosti:</b> IEC 60950-1+A1 (mezinárodní), EN 60950-1+A11 +A1+A12 (EU), IEC 60825-1, licence GS (Evropa), EN 60825-1 (produkt třídy 1 laser/LED), směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES s označením CE (Evropa); jiná bezpečnostní schválení vyžadovaná jednotlivými zeměmi; <b>ENERGY STAR:</b> ano;
Rozměry produktu	<b>š x h x v:</b> 515 x 500 x 538 mm <b>Maximální:</b> 825 x 915 x 948 mm
Hmotnost produktu	40,8 kg
Co je obsaženo v krabici	<b>CZ271A:</b> Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570dn; obsahuje vestavěný automaticky oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1000 T Gigabit Ethernet; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 5 500 stran), azurové, purpurové a žluté tonerové kazety (cca na 6 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; <b>CZ272A:</b> Barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Pro M570dw; obsahuje vestavěný automaticky oboustranný tisk; integrované rozhraní 10/100/1 000 T Gigabit Ethernet; Bezdrátová síťová karta 802.11 b/g/n; Černá tonerová kazeta HP LaserJet (cca na 5 500 stran), azurové, purpurové a žluté tonerové kazety (cca na 6 000 stran); Dokumentace k tiskárně a software na disku CD-ROM; Instalační příručka, informační leták, záruční list; Napájecí kabel; Faxový kabel; kabel USB;
Žáruka	Omezená jednoletá záruka v místě zákazníka. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech.
Země původu	Vyrobeno v Číně
Príslušenství	<b>CF084A</b> Zásobník na papír a silná média na 500 listů pro tiskárny HP Color LaserJet <b>CF085A</b> Skenří tiskárny HP LaserJet 500 color <b>J8021A</b> Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g
Spotřební materiál	<b>CE400A</b> Černá tonerová kazeta HP 507A LaserJet Průměrná výťažnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 5 500 standardních stran. Uváděná hodnota výťažnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.* <b>CE400X</b> Černá tonerová kazeta HP 507X LaserJet Průměrná výťažnost černé tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 11 000 standardních stran. Uváděná hodnota výťažnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.* <b>CE401A</b> Azurová tonerová kazeta HP 507A LaserJet Průměrná výťažnost nesepracované azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 6 000 standardních stran. Uváděná hodnota výťažnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.* <b>CE402A</b> Žlutá tonerová kazeta HP 507A LaserJet Průměrná výťažnost nesepracované azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 6 000 standardních stran. Uváděná hodnota výťažnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.* <b>CE403A</b> Purpurová tonerová kazeta HP 507A LaserJet Průměrná výťažnost nesepracované azurové/žluté/purpurové tiskové kazety při nepřetržitém tisku je 6 000 standardních stran. Uváděná hodnota výťažnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798.* <b>CE254A</b> Sběrná nádobka toner HP Color LaserJet CE254A Přibližně 36 000 stran <b>CE484A</b> Fixační jednotka HP Color LaserJet CE484A, 110 V 150 000 stran <b>CE506A</b> Fixační jednotka HP Color LaserJet CE506A, 220 V 150 000 stran
Možnosti služeb a podpory	<b>U6Y78E</b> – 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 <b>U6Y82E</b> – 3 roky hardwarové podpory HP do 4 hodin 13x5 pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 <b>U6Y90PE</b> – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 <b>U6Y93PE</b> – 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP do 4 hodin 13x5 pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 <b>U6Y91PE</b> – 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro barevnou multifunkční tiskárnu LaserJet M570 (U6Y82E/U6Y93PE: Prosím ověřte si dostupnost v jednotlivých zemích)

Při vytváření nejlepších možných obrazů se můžete spolehnout na solidní podporu. Můžeme vám pomoci vylepšit tiskové prostředí a způsob práce s obrazem, ochránit investice do IT a rozvíjet vaše podnikání prostřednictvím dostupné odborné podpory balíček služeb HP Care Pack, které přesně odpovídají vašim individuálním potřebám.

Více informací naleznete na webových stránkách <http://www.hp.com>

Bar. víceúčel. tiskárna HP LaserJet Pro 500 M570

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jedina záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami příloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Veškeré názvy značek a produktů jsou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných firem. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vytvořeno v EU leden 2013 4AA4-3033CSE