

Gigaset COMFORT 550A IP BASE

Nový standard v pohodlné komunikaci s funkcemi profesionálního telefonu a uživatelsky přívětivým webovým konfigurátorem

Výběr z funkcí

- Nadčasový a elegantní design
- 2,2" TFT barevný displej pro optimální čitelnost
- Funkce handsfree & připojení náhlavní soupravy
- Podporuje hovory s vynikající kvalitou zvuku HDSP™ s kodekem G.722
- Pohodlné nastavení pomocí webového konfigurátoru Gigaset
- Přístup ke kontaktům Google a Microsoft 365 – každý o kapacitě 1.000 záznamů
- Centrální telefonní seznam až na 500 záznamů
- 3 místní telefonní záznamníky s individuálním časovým ovládním
- Oznamování nových zpráv jak přes sluchátko, tak přes webový konfigurátor Gigaset
- Přímý poslech hlasových zpráv přes sluchátko



S přístrojem COMFORT 550A IP BASE představuje Gigaset nový standard pro IP telefonii doma a v domácí kanceláři. Nadčasový elegantní design vypadá dobře jak na pracovním stole, tak kdekoli v domě.



Hovory a konferenční hovory

Při profesionálním používání ohromuje Gigaset COMFORT 550A IP BASE profesionálním připojením náhlavní soupravy a integrovanou funkcí handsfree: tak máte volné ruce na dobrou konverzaci a přímé přepisy. Vynikající kvalita hlasu je zaručena i u klasických telefonních hovorů.

Webový konfigurátor

Nový webový konfigurátor Gigaset s intuitivním uživatelským rozhraním umožňuje rychlé nastavení a zprovoznění základny. Díky přístupu k průvodcům Gigaset se DECT i VoIP připojení, stejně jako přesměrování hovorů a DECT repeatery, snadno nastaví.

Řízení kontaktů

S působivou kapacitou až 500 záznamů v centrálním telefonním seznamu nabízí Gigaset IP BASE prvotřídní možnosti ukládání. Kromě toho bezproblémová integrace účtů Google a Microsoft 365 umožňuje v obou případech uložit 1.000 kontaktů pro maximální efektivitu vaší komunikace.

Telefonní záznamník s časovým ovládním

Gigaset COMFORT 550A IP BASE se může pochlubit třemi digitálními telefonními záznamníky. To vám umožňuje jasně přiřadit soukromé i firemní hovory nebo rodinným příslušníkům přiřadit jejich individuální telefonní čísla a telefonní záznamníky. Kromě toho lze telefonní záznamníky individuálně načasovat přes webový konfigurátor. To například dovoluje automatické přesměrování hovorů na záznamník po pracovní době.

Gigaset

Technické specifikace

Objednávkové informace	Barva	černá-chromová
Klávesnice	Typ kláves	<ul style="list-style-type: none"> Ergonomická klávesnice z vysoce kvalitního materiálu s citelným tlakem na klávesy
	Podsvícení klávesnice	<ul style="list-style-type: none"> Podsvícená klávesnice a navigační oblast: jantarové Podsvícená klávesa pro přijetí/ukončení hovoru včetně funkce handsfree 5směrné navigační tlačítko
	Ovládání	<ul style="list-style-type: none"> Možnost přímého vytáčení ze seznamu hovorů Bezpečné ovládání díky velkým individuálním tlačítkům
	Klávesy	Programovatelné klávesy rychlé volby
	Funkce	<ul style="list-style-type: none"> Dvě volně přiřaditelné displejové klávesy pro často používané funkce Přiřazení displejových kláves dlouhým stisknutím displejové klávesy Zámek klávesnice zapnutí/vypnutí pomocí klávesy # Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu pomocí klávesy * Najít sluchátka Přihlášení sluchátka Funkce paging Stisknutím klávesy pro paging se na displeji sluchátka zobrazí místní IP adresa přístroje
	Tlačítka základny	Podsvícené tlačítko pro paging
Audio	Kvalita audia	<ul style="list-style-type: none"> Vynikající kvalita audia (HDSP™) pro VoIP hovory Prvotřídní kvalita zvuku a hlasitost, i v režimu handsfree
	Funkce handsfree	Režim handsfree na sluchátku
	Akustické profily	Dva handsfree profily pro lepší akustické přizpůsobení (vysoký/nízký)
	Výstup vyzváněcího tónu	<ul style="list-style-type: none"> Na sluchátku Hlasitost vyzváněcího tónu nastavitelná v 5 krocích
	Kompatibilita se sluchadly	HAC (kompatibilní se sluchadly)
	Kodeky	<ul style="list-style-type: none"> G.711 a-law G.711 μ-law G.722 G729a

Gigaset

Telefonní záznamník	Signalizace	Zobrazení nových zpráv na sluchátku
	Počet	<ul style="list-style-type: none"> • 3x integrovaný digitální telefonní záznamník • Síťový telefonní záznamník pro každou vytvořenou linku
	Funkce	<ul style="list-style-type: none"> • Funkce nahrávání a indikace • Individuální PIN pro každý telefonní záznamník • Individuální název pro každý telefonní záznamník
	Ohlášení	<ul style="list-style-type: none"> • Pro každý telefonní záznamník lze nahrát individuální pozdrav a ohlášení • Předem nastavené standardní ohlášení (plug & play) • Předem nastavená standardní ohlášení v mnoha jazycích jsou k dispozici ve webovém konfigurátoru • Nahrání pozdravu a ohlášení lze jednoduše provést přes sluchátko a nastavení ve webovém konfigurátoru • Nahrání a konfigurace připravených ohlášení ve webovém konfigurátoru • Ohlášení data a času pro každou zprávu na každém telefonním záznamníku
	Doba nahrávání	<ul style="list-style-type: none"> • Až 30 minut nahrávání na každém telefonním záznamníku – celkem až 90 minut • Nastavitelná délka nahrávání zprávy: 30 s, 1, 2, 3, 4 nebo 5 minut
	Časové ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavení telefonních záznamníků s přesnými harmonogramy • Časově nastavená konfigurace ohlášení a pozdravů v 15minutových intervalech pro každý den v týdnu • Snadné ovládání přes webový konfigurátor, které je optimalizováno i pro chytré telefony
	Ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonní záznamníky lze aktivovat/deaktivovat • Poslech hlasových zpráv přímo přes sluchátka Gigaset HX • Snadné ovládání telefonního záznamníku přes webové rozhraní • Možnost přejmenování telefonních záznamníků pro osobní identifikaci • Ochrana nahrávek proti nepovolenému přístupu přes nastavitelný PIN kód
	Oznámení	<ul style="list-style-type: none"> • Oznámení nových zpráv na sluchátku • Oznámení nových zpráv přes webový konfigurátor Gigaset
	Ochrana proti výpadku elektřiny	Nahrávky jsou neomezeně chráněny proti výpadku proudu
	Přijetí hovoru	<ul style="list-style-type: none"> • Přesměrování hovoru na telefonní záznamník • Nastavitelné přijetí hovoru: ihned, po 10, 18 nebo 30 vteřinách

Ochrana hovorů	Časové ovládání	Režim den/noc: časově ovládaná deaktivace zvonku s nastavitelnou výjimkou pro VIP kontakty
	Seznam blokování	<ul style="list-style-type: none"> • Místní seznam blokování pro individuální blokování až 100 telefonních čísel na sluchátku • Nerušit: seznam zablokovaných čísel (spam) • Nerušit s kapacitou až 1000 zablokovaných čísel • Vyhledávání v seznamu blokování podle čísla a komentáře
	Potlačení anonymních hovorů	<ul style="list-style-type: none"> • Blokování anonymních hovorů • Ztišení vyzváněcího tónu (pouze vizuální zobrazení) u anonymních hovorů
	Zámek vytáčení	<ul style="list-style-type: none"> • Blokování vytáčení určitých telefonních čísel • Rozsahy čísel (mobilní čísla, předvolby, mezinárodní předvolby)

Gigaset

Telefonní seznam	Místní kontakty	Místní adresář na sluchátku až na 200 záznamů
	Centrální kontakty	<ul style="list-style-type: none"> • Adresář až na 500 záznamů • 3 telefonní čísla na záznam (DECT sluchátko) • Záznam obsahuje příjmení a jméno • Telefonní číslo lze kategorizovat jako kancelář, mobilní telefon a telefon domů • Upravitelné telefonní číslo: upravit, uložit a smazat • Upravitelný telefonní seznam: kopírovat, uložit a smazat • Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a jmen • Import kontaktů
	Kontakty Google	<ul style="list-style-type: none"> • Adresář až na 1000 záznamů • Přímé vytáčení z telefonního seznamu • 6 telefonních čísel na záznam • Záznam obsahuje příjmení, jméno a až šest telefonních čísel • Upravitelný telefonní seznam: kopírovat a uložit • Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení • Snadný přístup k účtu Google přes aktivační kód
	Kontakty Microsoft Office 365	<ul style="list-style-type: none"> • Adresář až na 1000 záznamů • Přímé vytáčení z telefonního seznamu • 6 telefonních čísel na záznam • Záznam obsahuje příjmení, jméno a až šest telefonních čísel • Upravitelný telefonní seznam: kopírovat a uložit • Vyhledávání v telefonním seznamu (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a příjmení • Snadný přístup k účtu Microsoft Office 365 přes aktivační kód
	Seznamy hovorů	<ul style="list-style-type: none"> • Seznamy hovorů až na 1000 záznamů • Záznamy na seznamu hovorů lze jednoduše blokovat • Seznamy hovorů lze třídit podle připojení, času a příjmení • Ze seznamu hovorů lze ukládat telefonní čísla • Seznamy hovorů s telefonním číslem (CLIP/CNIP) a datem/časem pro všechny hovory a pro odchozí, příchozí nebo zmeškané hovory

Telefonie	Telefonní přístroje	<ul style="list-style-type: none"> • Přidejte a ovládejte až 6 DECT přístrojů • Detaily sluchátka: název (upravitelný), přiřazení interního čísla a nahrazení sluchátka
	Repeater	<ul style="list-style-type: none"> • Přidat 2 přístroje DECT Repeater HX • Upravitelný název repeateru
	Funkce	<ul style="list-style-type: none"> • Zobrazení individuálního názvu každého telefonního přístroje (upravitelné) • Nastavitelná klávesa zpráv (MWI) • Přiřazení čísla podle typu připojení pro odchozí a příchozí hovory • Nastavitelná interních telefonní čísla
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> • Až 6 SIP účtů • Jednoduchá konfigurace internetové telefonie (VoIP) pomocí průvodce • Předem definované VoIP profily hlavních poskytovatelů telefonie • Možnost automatické či manuální konfigurace VoIP • VoIP připojení lze aktivovat/deaktivovat • Automatickou aktualizaci VoIP profilů lze aktivovat/deaktivovat • Přiřazení SIP účtů individuálním sluchátkům (zejména směr odesílání a přijímání) • Mini PBX až pro 6 uživatelů • VoIP protokol: SIP (RFC3261, RFC2543) • DMTF (Inband), RTP-Payload (RFC4733), SIP-INFO • Nastavení STUN serveru (adresa STUN serveru)
	DECT	4 hovory zároveň

Gigaset

Signalizace & indikace na displeji	Režim jumbo	Velký font vytáčení
	Šetřič displeje	Analogové nebo digitální hodiny
	Příchozí hovory	<ul style="list-style-type: none"> Animace hovoru na displeji Blikající klávesa handsfree Nahrazení jména z telefonního seznamu
	Zmeškaný hovor	Displej a blikající klávesa zpráv signalizují zmeškané hovory a poskytují pohodlný přístup k seznamu zpráv (blikání LED lze zapnout/vypnout)
	Režim v nečinnosti	<ul style="list-style-type: none"> Zobrazení data a času Zobrazení síly signálu a stavu nabití baterie Funkce displejových kláves Zobrazení nových zpráv
	Telefonní hovor	Zobrazení doby trvání hovoru
	Název přístroje	Upravitelný název sluchátka
	Vyzváněcí tóny	<ul style="list-style-type: none"> 5 úrovní hlasitosti + VYPNUTO + crescendo 18 melodií na sluchátku Individuální vyzváněcí tóny pro interní, externí a VIP hovory
	Indikační tóny	<ul style="list-style-type: none"> Varovný tón, pokud dojde k překročení dosahu Indikační tóny (např. kliknutí tlačítka nebo téměř vybitá baterie)
CLIP	CLIP, CNIP: zobrazení jména pro příchozí hovory, odchozí hovory, zmeškané hovory a vytáčené číslo.	

Displej	Typ	TFT barevný displej
	Velikost (palce)	2,2"
	Velikost (V x Š)	44 x 35 mm
	Rozlišení	220 x 176 pixelů
	Barvy	64 tisíc
	Podsvícení	Podsvícení displeje pomocí nastavitelných barevných schémat (černé nebo bílé)
	Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> Nejlepší čitelnost Vysoký kontrast

Napájení	Doba hovorů	Až 17 hodin
	Pohotovostní doba	Až 320 hodin
	Baterie	2x AAA (NiMH)
	Zálohování dat	Datum a čas zabezpečeny v případě výpadku proudu
	Napájecí jednotka	<ul style="list-style-type: none"> 230V plug-in napájecí kolébka 230V plug-in napájecí základna

Konektivita	Připojení náhlavní soupravy	přes jack zásuvku (3,5 mm)
	Frekvence	DECT 1880–1900 MHz
	LAN připojení	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Repeater	Zvýšení dosahu pomocí přístroje Gigaset Repeater HX

Kompatibilita	Standardy	<ul style="list-style-type: none"> DECT-CAT-iq 2.0 DECT-CAT-iq 2.1 (sluchátko) SUOTA (Software update over the air)
----------------------	------------------	--

Funkce	Budík	Budík s nastavitelnou melodií a funkcí opětovného buzení
	Dětská chůvička	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring místnosti (dětský monitor) s nastavitelnou funkcí interkomu Přesměrování na externí, např. mobilní telefon Přesměrování na interní, např. další sluchátko
	Přímé volání	Vytáčení předem zadaného telefonního čísla stisknutím jakékoli klávesy
	Kalendář	<ul style="list-style-type: none"> Kalendář s měsíčním přehledem a plánovačem schůzek na: 30 schůzek s textem a samostatným vyzváněcím tónem připomínkou narozenin pro každý záznam v telefonním seznamu
	Provoz na stole	Ano
	Přípevnitelné na stěnu	Ano

Gigaset

Regulace – Specifikace	Schválení	Schválení: CE
	Stupeň krytí	Stupeň krytí IP40
Funkce vytáčení	Funkce	<ul style="list-style-type: none"> • Přesměrování hovoru: CFU, CFNR, CFB • Přesměrování hovoru (RFC5589) • Předání hovoru: s dotazem, bez dotazu, naslepo • Držení hovoru/Uskutečnění hovoru/Pokračování v hovoru • Čekání hovoru, přesměrování, držení, prohození, konference (s konzultací a ad hoc), přesměrování hovoru (s konzultací a naslepo) • Časově řízené přesměrování • Čekání hovoru lze na jednotlivých telefonních přístrojích aktivovat/deaktivovat • Zobrazení počtu zmeškaných hovorů/nových hlasových zpráv lze aktivovat/deaktivovat
	Funkce vytáčení	<ul style="list-style-type: none"> • Přidejte nebo ovládejte až 20 pravidel pro přesměrování hovoru • Hovory na přihlášený telefon je možné přesměrovat • Přesměrování hovorů lze aktivovat/deaktivovat (vždy, je-li obsazeno a pokud nikdo neodpovídá) • Pravidla pro přesměrování hovoru (lze aktivovat/deaktivovat, manuální nebo časově řízená) lze zobrazit na displeji telefonu (nastavitelné)
	Místní předvolba	<ul style="list-style-type: none"> • Upravitelné místní předvolby a předvolby • K odchozím číslům lze přidat kódy vytáčení (lze aktivovat/deaktivovat) • Předvolba (mezinárodní a místní) • Mezinárodní kódy lze volit podle přednastavení
	Pravidla vytáčení	<ul style="list-style-type: none"> • Ovládání a konfigurace pravidel vytáčení • Vyhledávání v pravidlech vytáčení (okamžité vyhledávání) podle telefonního čísla a komentáře • Zajdete telefonní číslo a komentář • Lze použít předvolby • Pravidla vytáčení lze aktivovat/deaktivovat
	Hovory zároveň	4 externí hovory zároveň
	Konferenční hovory	Telefonní konference se 3 účastníky
	Proces vytáčení	<ul style="list-style-type: none"> • DTMF (SIP Info/RFC4733, In-Band) • Vícefrekvenční volba (DTMF)
	Opětovné vytáčení	Možnost přímého vytáčení ze seznamu hovorů
Menu	Prezentace	Jasně hlavní menu se šesti ikonami na displeji
	Ovládání	<ul style="list-style-type: none"> • Snadné ovládání pomocí barevných symbolů, textů menu a displejových kláves • Snadná konfigurace přes webový prohlížeč • Intuitivní navigace v menu pro snadné ovládání • Pohodlná navigace v menu v různých jazycích (ENG, FRA, ESP, ITA, GER, POL, RUS, CZE, GRC, PRT, NLD a TUR)
Dosah	DECT	Venku: až 300 m; uvnitř: až 50 m
	Zvýšení dosahu	Zvýšení dosahu pomocí přístroje Gigaset Repeater HX
Seznam zmeškaných hovorů & seznam volajících	Seznam volajících	Seznamy volajících s telefonním číslem (CLIP/CNIP) a datem/časem pro odchozí, příchozí či zmeškané hovory (celkem 1.000 záznamů)
Provoz vícero sluchátek	Hovory zároveň	<ul style="list-style-type: none"> • 2 VoIP hovory zároveň stejně jako interní hovor a přístup k telefonnímu záznamníku • Trojstranná konference (1 externí / 2 interní účastníci)
	Přenos telefonního seznamu	Připojená sluchátka mají přístup k centrálnímu telefonnímu seznamu
	Počet sluchátek	<ul style="list-style-type: none"> • Přihlásit lze až 6 sluchátek Gigaset HX • Pro více informací: www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibility/products
	Interní telefonáty	<ul style="list-style-type: none"> • Bezplatné interní hovory • Trojstranná konference
		<ul style="list-style-type: none"> • Přístup k průvodcům pro snadné nastavení DECT a VoIP

Gigaset

Aplikace / Webová aplikace	Webový konfigurátor Gigaset	připojení, DECT repeateru a přesměrování hovorů • Přístup k webovému konfigurátoru pomocí PC, notebooku, chytrého telefonu či tabletu
ECO-DECT	Snížení vysílacího výkonu	• Režim ECO – manuální snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek • Režim ECO Plus pro 100% snížení vysílacího výkonu základny a všech přihlášených sluchátek

Gigaset

Specifikace sítě	LAN	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet RJ45 1000 Mbps • 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX Ethernet LAN Port (802.3/10/ab) • Typ IPv4 adresy: statická a automatická • Podpora masky podsítě • Standardní brána • Podpora preferovaného DNS serveru • Podporuje alternativní DNS servery
	Sítě	<ul style="list-style-type: none"> • SNMP • DNS SRV-RR (RFC2782) • VLAN (IEEE 802.1q), identifikátor VLAN (LAN), prioritizace VLAN (LAN) • 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • Provoz na routerech s automatickým přiřazením IP adresy (DHCP) • DHCP (možnost: 60, 114, 120) • DHCPv4 (RFC2131) • SIP (RFC3261, RFC2543, RFC2396) • SDP (Session Description Protocol) (RFC4566, RFC3264, RFC3555) • RTSP (RFC3551, RFC3555, RFC2833) • SRTP • STUN (RFC3489) • HTTP • HTTPS
	Standard sítě	<ul style="list-style-type: none"> • Internetový protokol: IPv4 (RFC0791) • DNS SVR (systém doménových jmen) • TCP, UDP
	Zabezpečení	<ul style="list-style-type: none"> • TLS 1.1/1.2/1.3 pro HTTPS a SIP, SIP over TLS • SRTP (RFC3711), TLS (RFC5246), SIP over TLS • Přijmout/aktivovat/deaktivovat všechny certifikáty • Zobrazení názvu a typu certifikátu • Upravit certifikáty: zobrazit detaily, odstranit • Importovat certifikáty • Podpora certifikátu klienta (možnost nahrání certifikátu a privátního klíče) • Autentizace HTTP (uživatelské jméno HTTP digest, heslo HTTP digest) • HTTPS (Server/Klient) • HTTPS webový přístup na manažera přístrojů
	Quality of Service (QoS)	<ul style="list-style-type: none"> • Class of Service (CoS) • Řízení šířky pásma pro prioritizaci služeb • QoS (RFC2474, RFC2475) • SIP ToS, Diffserv • RTP ToS, Diffserv • DSCP • Podpora Differentiated Services Code Point (DSCP) • IEEE 802.1p • IEEE 802.1p prioritizace portů na LAN portu, prioritizace aplikací na WAN portu • IEEE 802.1Q VLAN tagging
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-provisioning přes HTTP/HTTPS • Auto-provisioning podle uživatele přes MAC adresu a konfigurační XML soubor • Funkce zálohování a obnovení • Upgrade/downgrade firmwaru • Upravitelný datový server (URL) • Proces provisioningu lze zahájit manuálně
	Údržba a servis	<ul style="list-style-type: none"> • Aktualizace firmwaru přes webový konfigurátor • Uložit a obnovit • Syslog • Logování událostí: místní a syslog • Sledování PCAP

Gigaset

Rozměry & hmotnost	Přístroj	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost
	Základna	105 mm	132 mm	46 mm	146 g
	Sluchátko včetně baterie	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Nabíjecí kolébka	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Sluchátko včetně nabíjecí kolébky	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

Obsah balení	1x	základna
	1x	LAN kabel
	1x	bezpečnostní leták
	1x	stručná uživatelská příručka
	1x	sluchátko
	1x	nabíjecí kolébka
	2x	napájecí adaptér
	2x	dobíjitelné AAA baterie
	1x	kryt baterie
	1x	spona za opasek

*) Uživatel Uživatel odpovídá nastavenému terminálu. Každý terminál obdrží samostatné číslo pro interní hovory.

Herausgegeben von Gigaset Communications GmbH. Alle Rechte, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Technik und Design vorbehalten.
Die in diesem Dokument verwendeten Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ProDSION-DE-0221

Verze 30.10.2023

Gigaset