

330W AC síťový adaptér HP Smart

Více energie, vyšší výkon

Využijte výkon k spolehlivému a efektivnímu nabíjení vysoce výkonných notebooků, mobilních pracovních stanic a dokovacích stanic¹. Tato důmyslně navržená 4,5mm nabíječka s výstupním výkonem až 330 W prochází testy², které zaručují, že bezpečně zvládne i tu nejnáročnější práci.



*Obrázek produktu se může od skutečného produktu lišit



Veškerý potřebný výkon

Výkon pro vaši nejnáročnější práci. Tento adaptér poskytuje výstupní výkon 330 W pro programy náročné na zdroje a více aplikací spuštěných současně na notebookech, mobilních pracovních stanicích a vybraných dokovacích stanicích HP pomocí 4,5mm barelového konektoru.¹



Nabíjejte spolehlivě

Pracujte a hrajte bez starostí díky integrované ochraně proti přepětí, nadproudu, přehřátí a přepětí. Integrovaný rezistor navíc poskytuje přesně potřebné množství energie. Tento inteligentní adaptér byl testován², aby zajistil stabilní připojení i při intenzivním používání.

Udržitelnost na prvním místě

Navrženo pro lepší zítřek

330W adaptér napájení HP Smart je lepší volbou pro světlejší zítřky, neboť obsahuje alespoň 10 % recyklovaného plastu od spotřebitelů.³

330W AC síťový adaptér HP Smart

Funkce

Široká kompatibilita

Kompatibilní s notebooky, mobilními pracovními stanicemi a vybranými dokovacími stanicemi HP s barelovým nabíjecím portem 4,5 mm.

Chytré nabíjení

Tento inteligentní 4,5mm adaptér disponuje integrovaným rezistorem, který nabíjenému zařízení dodává optimální množství energie.

Omezená jednoletá záruka

Poznejte kvalitu a spolehlivost HP. Pro větší klid je tato nabíječka na notebooky dodávána s jednoletou omezenou zárukou.



330W AC síťový adaptér HP Smart

Technické údaje



Produktové číslo	BF7C7AA
Podporované platformy	Podpora až 330W napájení.
Číslo UPC	199251042478
Typ připojení	4,5mm válcový port
Vstupní frekvence	47-63 Hz
Vstupní provozní proud	Max 4,2 A při 90 V AC
Vstupní účinnost	Min. 89 % při 115 V AC / 230 V AC
Výstupní výkon	330 W
Výstupní napětí	19,5 V
Doba zpoždění	5 ms při vstupu 115 V AC
Omezení výstupního proudu	Max. 25 A
Délka kabelu	100 cm (napájecí kabel); 180 cm (neodpojitelný 4,5mm barelový kabel)
Minimální systémové požadavky	4,5mm konektor DC
Záruka	Standardní jednoletá omezená záruka HP
Certifikace a normy	Označení CE; UL 62368-1; SELV; C-UL-US; DENAN; FCC třída B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF
Obsah balení	Napájecí adaptér AC; napájecí kabel; záruční list
Země původu	China(ABB, ABA, ABT, AB0, AC4, ABY, UUF, ABU, AB1, UUZ, AKL, AC8, ABM, ABZ, ABJ, ACJ, AKH, ACQ, AR6, ABG)
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	200 × 90 × 25,4 mm
Hmotnost	900 g
Rozměry balení (Š x H x V)	130 × 80 × 220 mm
Hmotnost balení	1080 g
Specifikace dopadu na udržitelnost	10% podíl recyklovaných plastů pocházejících od zákazníků ¹
Rozsah provozních teplot	
Provozní nadmořská výška	Až 5 000 m;
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 95 % relativní vlhkosti (nekondenzující)



330W AC síťový adaptér HP Smart

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou se zprávami

- ¹ Kompatibilní s notebooky, mobilními pracovními stanicemi, herními platformami a vybranými doky HP s barelovým nabíjecím portem 4,5 mm.
- ² Výsledky komplexního testování HP nejsou zárukou dosažení stejného výkonu při stejných testovacích podmínkách. Poškození na základě podmínek komplexního testování HP a náhodné poškození vyžaduje volitelnou službu HP Care Pack s ochranou před náhodným poškozením.
- ³ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Recyklované plasty od spotřebitele vychází z definice normy EPEAT® pro počítače IEEE 1680.1-2018.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

- ¹ Množství recyklovaného plastu je vyjádřeno jako procentní podíl celkové hmotnosti plastu. Pospotřební recyklované materiály vycházejí z definice stanovené v normě EPEAT® pro počítače, podle standardu IEEE 1680.1-2018.

